

ESTABILIZADOR DE CORRIENTE 1000 W 220V**Referencia del producto**

- IA-317

Tecnología

- Transformador tipo relé

Tensión de entrada

- 140 ... 240 V CA

Frecuencia de entrada

- 50Hz

Tensión de salida

- 1000 VA (600 W)

Eficiencia

- 98 %

Tomas

- Toma de entrada IEC y salida IEC con cable de alimentación de entrada Schuko

Fase

- Monofásica

Pantalla

- Tipo led

Protección del circuito

- Disyuntor

Temperatura de funcionamiento

- 0 ... 40°C

Temperatura de almacenamiento

- -15 ... 45°C

Humedad relativa de funcionamiento

- 10 ... 102 %RH, sin condensación

Cable de alimentación

- 1,2 m

Dimensiones

- 130 x 140 x 123 mm

Peso neto

- 2,85 Kg

Imagen

-



Versión: 02/09/2026

INERBO, S.L.

Tel. +34 973 750 313 Fax +34 973 751 772

inerbo@inerbo.com • www.inerbo.com

Polígono industrial Torrefarrera • C/ Ponent nº3 • 25123 Torrefarrera • Lleida (SPAIN)